

Digitální video kapilaroskop Optilia, Pre-Installed, OP-120 021

| | |
|--------------------|-----------|
| Obj. číslo: | 106002419 |
| Dostupnost: | 4 týdny |



Popis

Diagnostický přístroj speciálně navržený pro kapilaroskopii. Verze Pre-Installed obsahuje 200x objektiv, základní příslušenství a předinstalované PC nebo laptop se softwarem OptiPix Capillaroscopy Clinic.

Video

<https://www.abetec.cz/eshop/product/digitalni-video-kapilaroskop-optilia-pre-installed-op-120-021/?videos=1>

Obsah balení

- Mediscope Digital, základní kamerová jednotka.
- 200x objektiv s LED osvětlením a kontaktním adaptérem.
- Kapátko na imerzní olej.
- OptiPix Capillaroscopy Clinic software.
- Roční servis a podpora pro OptiPix.
- Nožní spínač pro snímání obrazu pro přístroj Mediscope s OptiPix.
- Stolní držák pro Mediscope.
- Atlas kapilaroskopie u revmatických onemocnění, M. Cutolo.
- Hliníkové přepravní pouzdro.
- Notebook s nainstalovaným systémem Win7P připravený k použití.

Technická data

| Název parametru | Hodnota |
|------------------|---|
| Obrazový senzor | barevný 5.0 MPx 2592 (v) x 1944 (š) USB 2.0 rozhraní |
| Osvětlení | vestavěné osvětlení RingLight s 12 ultra jasnými bílými diodami LED s dlouhou životností a regulací intenzity (stmívačem) |
| Optický systém | variabilní objektiv s 20x až 50x zvětšením, polarizovaným světlem a polarizační optikou |
| Zorné pole | při 100x: 3,5 x 2,6 mm, při 200x: 1,7 x 1,3 mm |
| Ovládání kamery | citlivost, kontrast, snímková frekvence a rozlišení |
| Světelná teplota | studená bílá, 8000 K |

| | |
|----------------------|---|
| Objektiv | 200x (součástí balení), 100x (volitelně), 300x (volitelně) objektiv s vysokým rozlišením a nepolarizovaným světlem |
| Software | OptiPix Capillaroscopy Clinic |
| Skladovací prostředí | -20°C až +60°C, max. 98% relativní vlhkost vzduchu, nekondenzující |
| Pracovní prostředí | 0°C až +45°C, max. 95% relativní vlhkost vzduchu, nekondenzující |
| Rozměry (š x h x v) | 155 x 36 x 55 mm |
| Hmotnost | 280 g |
| Napájení | 5,0 VDC, minimálně 450 mA, napájení přes port USB |